

Regleta de 4 enchufes con interruptor RCD

Nº de material: 801009972 | Código de partido: ZSS 2 | Código EAN: 4045294130497

- » Regleta de 4 enchufes con tomas giradas 90°
- » Capacidad máx. 3600 W, protección máx. 16 A, tensión de entrada 250 V~
- » IP 20, con mayor protección contra contacto
- » RCB FI / LS 2 polos, conmutable, B16, I 30 mA
- » Cable de conexión de 1,4 metros H05VV-F3G 1,5 mm²



Dimensiones

Dimensiones exteriores: 530 x 110 x 95 mm

Datos técnicos

Peso: 1,12 kg
Clase de protección IP: 20
Tensión en voltios: 230 AC 50 Hz
230

Conformidad

WEEE-No: DE 50002654

Regleta de 4 enchufes con interruptor RCD

Nº de material: 801009972 | Código de partido: ZSS 2 | Código EAN: 4045294130497

Descripción

La regleta de 4 enchufes con función FI/LS se caracteriza por sus materiales de alta calidad y su diseño robusto y a prueba de golpes y roturas. En el montaje fijo, la acreditada fijación de 4 puntos confiere a la regleta de enchufes una estabilidad especialmente alta.

Todos los enchufes poseen protección contra contacto (tapas cobertoras), están girados 90 grados y separados entre sí 65 mm. Esta disposición permite aprovechar óptimamente el espacio al utilizar temporizadores, fuentes de alimentación, conectores angulares u otros aparatos de mayor anchura sin cubrir los enchufes contiguos.

Naturalmente, los componentes electrónicos utilizados ya cumplen actualmente con las futuras y estrictas directivas medioambientales relativas al consumo propio en standby.

Con la regleta de enchufes en combinación con el equipamiento para vehículos convertirá su espacio de carga en un taller móvil donde podrá llevar a cabo trabajos, reparaciones y adaptaciones directamente en el lugar de trabajo en espacios abiertos.

Detalles técnicos:

- Robusta regleta de enchufes con función FI/LS
- 16 A, 250 V~, máx. 3600 W, IP 20, con mayor protección contra contacto
- Con interruptor FI/LS (B 16 A / 30 mA)
- Cable de conexión de 1,4 m, H05VV-F3G 1,5mm²

El montaje y la utilización dentro o fuera del vehículo solo debe realizarse tras la comprobación y observancia de la finalidad de uso requerida.