Inversor 1500

Nº de material: 6000001007 | Código de partido: EL WR 1500 | Código EAN: 4045294219802



- Tensión de entrada 10 - 15,5 V DC
- Tensión de salida 230 V AC 50 Hz
- Onda sinusoidal pura
- Potencia de salida 1500 W
- Potencia pico 3000 W (por poco tiempo)

Materiales y color

Material:	Aluminio

Dimensiones

Dimensiones exteriores:	421,3 x 248 x 83 mm

Datos técnicos

Peso:	4,14 kg
Clase de protección IP:	20
Tensión en voltios:	12 230

Conformidad

Conformidad CEM:	Sí
Marca de ensayo ECE:	E13 R10-05 14279

Sortimo Ibérica Comercio y Servicios S. L.
Ctra. M-106 km 2 P.I. Garza 2 nave 29 | 28110 Algete (Madrid)
Tel. +34 91 628 94 27 | Fax +34 91 628 91 00 | E-Mail: sortimo@sortimo.es

Inversor 1500

Nº de material: 6000001007 | Código de partido: EL WR 1500 | Código EAN: 4045294219802

Accesorios

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	6000003495	Mando a distancia para inversores 700-2000	EL FEB WR SK SP	4045294514600
	6000001001	Juego de cables de conexión WR1500 50 mm²	EL AK WR 1500	4045294219574

Descripción

Con una potencia de salida de 1500 W, el inversor es ideal para alimentar pequeños aparatos eléctricos, como ordenadores portátiles, televisores, smartphones, tabletas o cargadores para herramientas a batería, así como para herramientas eléctricas en esta clase de potencia. A partir de una tensión de entrada de 10 - 15,5 V DC, el inversor genera una tensión de salida de 230 V/50 Hz en forma sinusoidal pura.

La entrada del inversor está protegida contra:

- Polaridad inversa
- Subtensiones y sobretensiones

En el lado de salida dispone de dispositivos protectores contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Sobretemperatura

Con el inversor podrá utilizar equipos eléctricos en el vehículo también sin conexión de red, lo que le permitirá utilizar su vehículo como un completo taller móvil.

El inversor puede equiparse opcionalmente con un mando a distancia que permite su conexión y desconexión desde, por ejemplo, la cabina de conducción. Es adecuado para la conexión de un consumidor.

Se recomienda la utilización de una segunda batería.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 28.12.2023

Sortimo Ibérica Comercio y Servicios S. L.
Ctra. M-106 km 2 P.I. Garza 2 nave 29 | 28110 Algete (Madrid)
Tel. +34 91 628 94 27 | Fax +34 91 628 91 00 | E-Mail: sortimo@sortimo.es